

RX-1K

КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

- 1 независимый программируемый канал
- обслуживание до 40 брелоков
- дальность действия до 200 м в прямой видимости
- сигнализация низкого напряжения питания батареи в брелоке
- подтверждение включения, выключения режима охраны и сброса тревоги



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип батареи брелока	23 А 12В
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Полоса рабочих частот	433 МГц
Вес	123 г
Дальность действия (в прямой видимости)	до 200 м
Максимальный ток реле при напряжении 24 В DC	2 А
Диапазон регулировки времени в моностабильном режиме	1 до 255 с
Максимальный ток выхода LV (OC)	50 мА
Максимальный ток выхода SS (OC)	500 мА
Количество каналов управления	1
Напряжение питания радиоконтроллера	DC 9 до 16В
Минимальное потребление тока радиоконтроллером	ок. 13
Максимальное потребление тока радиоконтроллером для 1/2/4К	ок. 30/50/65
Габаритные размеры приемника	117x72x23
Габаритные размеры брелока Р-2	50x35x11
Габаритные размеры брелока Р-4	55x37x16